



# HP LaserJet Pro M521 Multifunktionsdruckerserie

Ideal für kleine bis mittelständische Unternehmen, die eine kostengünstige, umweltfreundliche Drucklösung mit erweiterten Scanfunktionen benötigen. Das einfach zu bedienende Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Handhabung. Das Gerät bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten und umfangreiche Netzwerkooptionen.



## Führen Sie Druckaufträge schneller durch und sparen Sie Zeit mit dem Dual-Head-Scanner, der das beidseitige Scannen in einem Durchgang - ohne Wenden der Vorlage - ermöglicht.

- Gleichbleibend hohe Leistung mit hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 40 S./Min.<sup>4</sup>. Das empfohlene monatliche Druckvolumen beträgt 2000 bis 6000 Seiten.
- Verarbeiten Sie problemlos hohe Druckaufkommen dank der 600-Blatt-Papierzuführung (erweiterbar auf 1.100 Blatt<sup>5</sup>) und des 250-Blatt-Ausgabefachs.
- Schnelles Verarbeiten von Dokumenten mit dem Dual-Head-Scanner, der das beidseitige Scannen in einem Durchgang ohne Wenden der Vorlage ermöglicht. Mit nur einem Schritt können Sie Dokumente scannen und digitale Dateien an E-Mail-Adressen, die Cloud, Ordner im Netzwerk oder ein USB-Laufwerk senden.
- Sparen Sie Papier durch beidseitigen Druck, und steigern Sie Ihre Produktivität mit der automatischen Dokumentenzuführung für 50 Blatt.

## Intelligenter arbeiten – greifen Sie auf Webinhalte zu, speichern Sie diese und drucken Sie sie über das farbige Touchscreen-Display (Größe: 8,89cm) aus.<sup>6</sup>

- Schließen Sie mehrere Druck-, Kopier-, Scan- und Faxe aufträge problemlos ab. Erledigen Sie alles auf einmal, direkt auf dem Multifunktionsdrucker.
- Auf Webinhalte zugreifen, diese speichern und drucken – alles über das Touchscreen-Display des Multifunktionsdruckers mithilfe von auf dem Gerät installierten Geschäftsanwendungen (Business Apps).<sup>6</sup>
- Sparen Sie Zeit mit einer einfach zu installierenden Original HP Toner-Druckkassette, und senken Sie die Kosten mit einer optionalen Toner-Druckkassette mit hoher Kapazität.<sup>7</sup>
- HP Web Jetadmin ermöglicht eine effiziente Überwachung und Verwaltung dieses Multifunktionsdruckers, indem Druckaufträge und Gerätestatus verfolgt werden.

## Schnelle Installation mit HP Smart Install – keine CD erforderlich<sup>8</sup>, und kabelloser Zugriff auf die Installation im Büro.<sup>1</sup>

- Genießen Sie ungeahnte Flexibilität: Drucken Sie mit HP ePrint von Ihrem Smartphone oder Tablet von praktisch überall aus.<sup>10,2</sup>
- Schnelle Inbetriebnahme mit HP Smart Install – keine CD erforderlich<sup>8</sup>. HP Auto Wireless Connect ermöglicht eine kabellose Konfiguration der Netzwerkeinstellungen.<sup>1,2</sup>
- Dank drahtloser Netzwerkverbindung<sup>2</sup> und 10/100/1000T Gigabit Ethernet Konnektivität kann der Drucker vielseitig an das Netzwerk angebunden und als gemeinsame Ressource genutzt werden<sup>1</sup>.
- Direkt und ohne Umweg über PC oder Notebook drucken – über den USB-Anschluss können Sie direkt von einem Speichergerät aus drucken.

## Mit HP Auto-on/Auto-off Technologie, Instant-on Copy und Instant-on Technologie sinkt der Energieverbrauch.<sup>11</sup>

- So können Sie Energiekosten senken und Ressourcen sparen. Verwenden Sie HP Instant-on Copy und HP Auto-on/Auto-off Technologie.<sup>11</sup>
- Mit der HP EcoSMART Software erhalten Sie sofortigen Zugriff auf benutzerdefinierte Energiesparoptionen und Druckereinstellungen. So können Sie alle Drucker zentral konfigurieren, um energie- und ressourceneffiziente Einstellungen zu verwenden.
- Reduzieren Sie die Umweltbelastung, und senken Sie Ihre Kosten mit dem automatischen beidseitigen Druck.
- Einfaches, kostenfreies Recycling leerer Druckkassetten dank HP Planet Partner s.<sup>3</sup>



**MORE IT**  
WWW.MORE-IT.DE

<sup>1</sup> HP Auto Wireless Connect ist möglicherweise nicht für alle Systemkonfigurationen verfügbar. Die Leistung beim drahtlosen Netzwerk hängt von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Zugriffspunkt ab. Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect) <sup>2</sup> HP Wireless Direct Printing, integrierte drahtlose Konnektivität und HP Auto Wireless Connect sind nur beim HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker M521dw verfügbar. <sup>3</sup> Das Programm ist nicht überall verfügbar. Über das HP Planet Partner s Programm können Original HP Toner-Druckkassetten derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) <sup>4</sup> Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen erster Satz von Testdokumenten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab. Genaue Geschwindigkeit für die Ausgabe der ersten Seite hängt ab von Systemkonfiguration, Softwareprogramm, Dokumentkomplexität, Netzwerk, Medienbreite, Mediengewicht, Umgebung und Auftragsgröße. <sup>5</sup> Optionale Papierkapazität von bis zu 1.100 Blatt. 1 x 500-Blatt-Papierzuführung ist nicht im Lieferumfang enthalten; sie muss separat erworben werden <sup>6</sup> Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit der Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com) <sup>7</sup> Die HP 55X LaserJet Toner-Druckkassette schwarz ist nicht im Lieferumfang enthalten; sie muss separat erworben werden. <sup>8</sup> HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) <sup>9</sup> HP Smart Install funktioniert nur unter Microsoft® Windows®. <sup>10</sup> Erfordert eine Internetverbindung zum HP webfähigen Drucker und eine HP ePrint Kontoregistrierung (eine Liste der zugelassenen Drucker, der unterstützten Dokument- und Bildtypen sowie weitere Informationen zu HP ePrint finden Sie unter [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)). Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ist ein drahtloser Access Point erforderlich. Für Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren an. Druckzeiten und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Für einige HP LaserJet Drucker ist möglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich. <sup>11</sup> HP Auto-on/Auto-off Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar. Leistung der Instant-on-Technologie im Vergleich zu Produkten, die herkömmliche Fixierung einsetzen. Leistung der Instant-on-Technologie im Vergleich zu Produkten mit Leuchtstoffröhren.





# HP LaserJet Pro M521 Multifunktionsdruckerserie

## TECHNISCHE DATEN

<b>Funktionen</b>	Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen
<b>Drucktechnologie</b>	Laser
<b>Standarddruckersprachen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP Postscript Level 3 Emulation, PCLm
<b>Druckgeschwindigkeit (A4)</b>	<b>Schwarz (A4):</b> Bis zu 40 S./Min.; <b>Ausgabe der ersten Schwarzweißseite:</b> Nur 8,0 Sek.
<b>Doppelseitiger Ausdruck möglich</b>	Automatisch (Standard)
<b>Druckgeschwindigkeit Duplex (A4)</b>	Bis zu 21 Bilder pro Minute
<b>Druckauflösung</b>	<b>Schwarzweißdruck (optimal):</b> Bis zu 1.200 x 1.200 dpi;
<b>Drucktechnologie - Auflösung</b>	HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi Qualität), HP Resolution Enhancement Technologie, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
<b>Intelligente Druckersoftwarefunktionen</b>	<b>ABP79A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Smart Install, HP Auto-on/Auto-off Technologie; <b>ABP80A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Smart Install, HP Auto-on/Auto-off Technologie;
<b>Auslastung</b>	<b>Monatlich, A4:</b> Bis zu 75.000 Seiten
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	2000 bis 6000
<b>Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung</b>	Standard, 50 Blatt
<b>Unterstützte Mediengewichte, ADF</b>	60 bis 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	<b>Schwarz (A4):</b> Bis zu 40 S./Min.
<b>Kopierauflösung</b>	<b>Schwarzer Text und schwarze Grafiken:</b> Bis zu 300 x 300 dpi; <b>Farbe (Text und Grafiken):</b> Bis zu 300 x 300 dpi
<b>Maximale Anzahl Kopien</b>	Bis zu 99 Kopien
<b>Kopierer - Skalierung</b>	25 bis 400 %
<b>Scan-Typ</b>	Vorlagenglas, ADF <b>Scannen im Duplexbetrieb (ADF):</b> Ja
<b>Scangeschwindigkeit (A4)</b>	Bis zu 19 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 S./Min. (Farbe)
<b>Scangeschwindigkeit Duplex (A4)</b>	Bis zu 35 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 13 S./Min. (Farbe)
<b>Farbscannen</b>	Ja
<b>Scanauflösung</b>	<b>Hardware:</b> Bis zu 300 x 300 dpi (Farbe, Graustufen und Schwarzweiß, ADF); Bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe, Graustufen und Schwarzweiß, Flachbett); <b>Optisch:</b> Bis zu 300 dpi (Farbe, Graustufen und Schwarzweiß, ADF); Bis zu 1200 dpi (Farbe, Graustufen und Schwarzweiß, Flachbett)
<b>Graustufen/Bit-Tiefe</b>	256; 24 Bit (8 Bit für Duplex-Scan in Graustufen)
<b>Dateiformat beim Scannen</b>	PDF, JPG, PNG, TIFF, HP-Raw, durchsuchbare PDF
<b>Eingabemodus beim Scannen</b>	Von PC: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) oder Device Stage (Windows 7); TWAIN-kompatible oder WIA-kompatible Software
<b>Maximale Scangröße</b>	<b>Flachbett:</b> 216 x 297 mm
<b>Erweiterte Scannerfunktionen</b>	Duplex-Scannen vom ADF; Auf USB-Flash-Laufwerk scannen; Scannen in Netzwerkordner; Scannen an e-Mail; Scannen an Cloud; Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Einstellung der Ausgabequalität; Auswählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi
<b>Faxgeschwindigkeit</b>	33,6 Kbps
<b>Faxauflösung</b>	<b>Schwarz und weiß, bestmöglicher Modus:</b> Bis zu 300 x 300 dpi; <b>Schwarz und weiß, Standardmodus:</b> 203 x 98 dpi
<b>Faxfunktionen</b>	<b>Faxspeicher (A4):</b> Bis zu 250 Seiten; <b>Automatische Faxseitenanpassung unterstützt:</b> Ja; <b>Automatische Wahlwiederholung:</b> Nein; <b>Verzögertes Senden von Faxen:</b> Nein; <b>Rufnummernunterscheidung unterstützt:</b> Ja; <b>Faxweiterleitung unterstützt:</b> Ja; <b>Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt:</b> Ja; <b>Faxabruf unterstützt:</b> Ja; <b>Fax-/Telefon-Modus unterstützt:</b> Ja; <b>Sperrung gegen unerwünschte Nachrichten - unterstützt:</b> Ja; <b>Anrufer-ID erforderlich;</b> <b>Maximale Anzahl Schnellwahlnummern:</b> Bis zu 100 Nummern (pro Einheit bis zu 10 Nummern); <b>Unterstützte PC-Schnittstelle:</b> Ja, Software nicht im Lieferumfang enthalten; <b>Remote-Abfragefunktion unterstützt:</b> Ja; <b>Telefon-Handset unterstützt:</b> Ja
<b>Standardanschluss</b>	<b>ABP79A:</b> 1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; 1 USB-Hostanschluss; 1 Gigabit Ethernet; <b>ABP80A:</b> 1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; 1 USB-Hostanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-Netzwerk 1 WiFi 802.11b/g/n;
<b>Unterstützte Netzwerkprotokolle</b>	<b>ABP79A:</b> Über integrierte Netzwerklösung: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP/IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing; IPP Print, FTP Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP/DHCP, Autoupd, manuell), IPv6 (statusunabhängig), SNMPv1/V2/V3; Sicherheit: SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten, 802.1x; <b>ABP80A:</b> wie ABP79A plus drahtloses Netzwerk: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Wireless Direct Print;
<b>Wireless-Funktionalität</b>	<b>ABP79A:</b> Nein; <b>ABP80A:</b> Ja, WiFi 802.11b/g/n integriert;
<b>Funktion für mobiles Drucken</b>	<b>ABP79A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobile Apps; <b>ABP80A:</b> HP ePrint, Wireless Direct Printing, Apple AirPrint™, Mobile Apps;
<b>Anzeigegerät</b>	8,89 cm großer LCD-Farbdisplay mit Touchscreen
<b>Bedienfeld</b>	<b>ABP79A:</b> 8,89 cm großes, farbiges intuitives Touchscreen-Bedienfeld Schaltflächen (Home, Abbrechen, Hilfe, Rechts-/Linkspfeil, Zurück); LED-Anzeigen (Bereit, Fehler); <b>ABP80A:</b> 8,89 cm großes intuitives Touchscreen-Bedienfeld mit CDG-Display; Schaltflächen (Home, Abbrechen, Hilfe, Rechts-/Linkspfeil, Zurück); LED-Anzeigen (Bereit, Fehler, Wireless);
<b>Standardspeicher</b>	256 MB
<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	800 MHz
<b>Unterstützte Medientypen</b>	Papier (Briefpapier, Farbe, Briefbogen, normal, vorgedruckt, vorgeleuchtet, Recyclingpapier, rau); Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparenzfolien, benutzerdefiniert
<b>Unterstützte Medienformate</b>	Fach 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarte (JIS), Digitale Postkarte (JIS), Umschlag (B5, C5, C6, DL); Fach 2, optionales Fach 3: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarte (JIS), Digitale Postkarte (JIS)
<b>Sondergrößen der Druckmedien</b>	Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2, optionales 500-Blatt-Papierfach: 105 x 148 bis 216 x 356 mm
<b>Mediengewichte nach Papierweg</b>	<b>Fach 1:</b> 52 bis 199 g/m <sup>2</sup> <b>Fach 2:</b> 52 bis 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Druckverarbeitung</b>	100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 500-Blatt-Papierzuführung 2, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt; 250-Blatt-Ausgabefach, hinteres 100-Blatt-Ausgabefach; <b>Duplexoptionen:</b> Automatisch (Standard); <b>Umschlagelinzug:</b> Nein; <b>Standardpapierfächer:</b> 2; <b>Eingabekapazität:</b> Maximale Eingabekapazität: Bis zu 1100 Blatt, Bis zu 10 Briefumschläge; <b>Ausgabekapazität:</b> Maximale Ausgabekapazität: Bis zu 250 Blatt

<b>Lieferumfang</b>	<b>ABP79A:</b> HP LaserJet Pro MFP- M521dn; mit integrierter Funktionalität für Duplexdruck; integrierter HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet Printer Server; HP LaserJet Toner-Druckkassette Schwarz (ca. 6000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantiekarte; Netzkabel; Fakkabel. <b>ABP80A:</b> HP LaserJet Pro MFP M521dw; integrierte Funktionalität für Duplexdruck; integrierter HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet Printer Server; Wireless LAN 802.11 b/g/n; HP LaserJet Toner-Druckkassette Schwarz (ca. 6000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantiekarte; Netzkabel; Fakkabel.
<b>Zubehör</b>	<b>CE530A</b> HP LaserJet 500-Blatt-Dokumentenzuführung/Fach <b>CF338A</b> HP LaserJet MFP M525-Schrank
<b>Zubehör</b>	<b>CE255A</b> HP 55A LaserJet Druckkassette schwarz Durchschnittliche Reichweite der Kassette: 6.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.* <b>CE255X</b> HP 55X LaserJet Druckkassette schwarz Durchschnittliche Reichweite der Kassette: 12.500 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.* <b>CE255XD</b> HP 55X LaserJet Druckkassetten schwarz (Doppelpack) Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 12.500 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.*
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Komplette Softwareinstallationen werden unterstützt unter: Microsoft® Windows® 8 (32 Bit/64 Bit), Microsoft® Windows® 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista® (32 Bit/64 Bit), Windows® XP, 32 Bit (SP2 oder höher) und Windows Server® 2012; Treiberinstallationen werden nur unterstützt unter: Microsoft® Windows® Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows® Server 2003, 32 Bit (SP3 oder höher); Mac OS X v10.6, OS X Lion (v10.7) & OS X Mountain Lion (v10.8); Linux® Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (unterstützt mit vorinstalliertem Package); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian™ (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (unterstützt durch automatisches Installationsprogramm); HP/UX 11 und Solaris 8/9
<b>Mindestsystemanforderungen</b>	<b>PC:</b> Windows 7 (32-Bit/64-Bit), Windows Vista (32-Bit/64-Bit): 32-Bit- oder 64-Bit-Prozessor (x86 oder x64) mit 1 GHz, 1 GB RAM (32 Bit) oder 2 GB RAM (64 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows XP (32 Bit) SP2: Pentium® 233 MHz-Prozessor, 512 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 oder Intel® Core™ Prozessor; 500 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-ROM oder Internet; USB- oder Netzwerkanschluss
<b>Sicherheitsmanagement</b>	<b>ABP79A:</b> Integrierter HP Webserver: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS; Netzwerk: Aktivieren/deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Kennwörteränderung über SNMPv1 Community, SNMPv3, 802.1x , Firewall, Zugriffssteuerungsliste; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung, SASL-Authentifizierung; <b>ABP80A:</b> Wireless: WEP (128 Bit), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Enterprise (EAP-TLS, PEAP LEAP); HP Embedded Web Server: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS; Netzwerk: Aktivieren/deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Kennwörteränderung über SNMPv1 Community, SNMPv3, 802.1x , Firewall, Zugriffssteuerungsliste; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung, SASL-Authentifizierung;
<b>Stromversorgung</b>	<b>Netzteiltyp:</b> Eingebautes Netzteil <b>Netzanschluss:</b> Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselspannung (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) und 220-240 V Wechselspannung (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). <b>Typischer Stromverbrauch (TEC) - Nummer:</b> 2,812 kWh/Woche <b>Leistungsaufnahme - Beschreibung:</b> 760 Watt (beim Drucken), 18,2 Watt (Bereitschaftsmodus), 4,3 Watt (Ruhezustand), 0,3 Watt (ausgeschaltet). Typischer Stromverbrauch (TEC): 2,812 kWh/Woche. <b>Technologie mit Energieersparnis:</b> HP Auto-on/Auto-off Technologie; Instant-on-Technologie; Instant-on Copy
<b>Geräuschpegel</b>	<b>Geräuschemissionen:</b> 6,7 B(A) <b>Schalldruckpegel:</b> 54 dB(A)
<b>Betriebsumgebung</b>	<b>Betriebs Temperatur:</b> 15 bis 32,5 °C <b>Empfohlene Betriebstemperatur:</b> 15 bis 32,5 °C <b>Lager Temperatur:</b> -20 °C bis 40 °C <b>Empfohlene Feuchtigkeit bei Betrieb:</b> 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit <b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:</b> 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit <b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:</b> 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>Produktprüfzeichen</b>	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9294-2008, GB17625.1-2003, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Kennzeichnung (Europa), weitere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; <b>Sicherheitszertifikate:</b> IEC 60950-1 +A1 (International), EN 60950-1 +A11 +A1 +A12 (EU), GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1 (Laser-/LED-Gerät der Klasse 1), Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; <b>ENERGY STAR:</b> Ja
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	<b>Produktabmessungen:</b> 465 x 465 x 508 mm <b>Produktabmessungen (maximal):</b> 465 x 900 x 750 mm <b>Paketabmessungen:</b> 585 x 594 x 733 mm
<b>Gewicht</b>	<b>ABP79A:</b> 22,3 kg; <b>ABP80A:</b> 22,4 kg;
<b>Garantie</b>	Ein Jahr eingeschränkte Garantie mit Vor-Ort-Service Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.
<b>Herkunftsland</b>	Hergestellt in China
<b>Service- und Supportoptionen</b>	<b>U6Z59E</b> - 3 Jahre HP Multifunktionsdrucker-Hardware Support für LaserJet Pro M521, am nächsten Arbeitstag <b>U6Z70PE</b> - 1 Jahr HP Multifunktionsdrucker-Hardware Support für LaserJet Pro M521, am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Herstellergarantie

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie bestmögliche Ausdrücke erzeugen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Druck- und Imaging-Umgebung erweitern, von IT-Investitionen lange profitieren und Ihre Geschäftstätigkeit ausbauen - HP Care Pack Services bietet Ihnen professionelle Supportleistungen zu einem erschwinglichen Preis und ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter <http://www.hp.com>.

HP LaserJet Pro M521 Multifunktionsdrucker serie

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantiesprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieklausuren festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Änderungen vorbehalten.

Veröffentlicht in EMEA März 2013 4AA4-5713DEE



**MORE IT**  
**WWW.MORE-IT.DE**